

# B260a – Roteador Sem Fio 3G

## Guia Rápido de troca de senha do Wi-Fi

**Mais segurança e controle para a sua conexão.**

Você pode evitar que usuários não autorizados usem a sua internet sem fio.

Seu roteador B260a vem configurado de fábrica com o padrão WPA-PSK e senha “vivowifi”. Para segurança da sua rede, é muito importante que você altere sua senha por uma nova, basta seguir as orientações abaixo:

- 1 O roteador deve estar ligado por cabo RJ45 conforme orientações encontradas no Manual do Usuário.
- 2 Depois que o seu computador receber o endereço IP (como por exemplo 192.168.0.100) será exibido o ícone de rede na barra de tarefas, próximo ao relógio. Abra um navegador de internet e digite “http://192.168.1.1” na barra de endereços.
- 3 A tela abaixo deverá ser exibida no seu navegador:



A tela de login do roteador B260a, exibida no navegador. O título é "Bem Vindo". Abaixo, há o campo "Tipo de Usuário" com o valor "vivo". Segue o campo "Senha" com uma barra de entrada vazia. Abaixo dele, o campo "Idioma" com o menu suspenso "Português". No rodapé, há um botão "Login".



4

Insira a senha padrão de Login: vivowif

5

Clique em “**Configurações avançadas**” e selecione “**Configurações de WLAN**”.



6

Selecione “**Configurações avançadas de WLAN**”.



7

Na opção “**Chave pré-compartilhada WPA**”, clique dentro da caixa e insira sua nova senha. Em seguida, clique no botão “Aplicar” na parte inferior da tela.



8

Espere por 3 segundos e clique no botão “**Continuar**”, ou apenas atualize a sua página.



9

Pronto! Você já pode navegar tranquilo com sua internet 3G.